

# electro-harmonix

## THE ANALOGIZER

お買い上げ頂きありがとうございます。本機はデジタル処理された音にありがちな、トゲトゲした感じを和らげ、暖かみがあり分厚いサウンドにします。

### — 電源 —

本機には 9V 乾電池が付属しています。AC アダプターでもご利用頂けます。その場合 9VDC、20mA 以上、バレルコネクター、センター・マイナスのものをご利用下さい。

### — 操作方法とコントロール —

INPUT 端子にギターを、アンプを AMP 端子に繋がします。勿論他のエフェクターと組み合わせても使えます。様々な組みあせを試してあなただけのオリジナルサウンドを見つけて下さい。ON/OFF フットスイッチはエフェクト ON とトゥルーバイパスを切り替えます。

#### GAIN

入力ゲインを調節します。ゲイン幅は 0 dB ~ +26dB です。右に回すとゲインは大きくなります。

#### SPREAD

ディレイタイムを調整します。ディレイタイムは 3.5 mS ~ 65 mS です。右に回すとディレイタイムが長くなります。このノブを 12 時より左側にするとトーンのバリエーションを得られ、12 時より右側にするとサウンドに厚みを与えます。

#### BLEND

エフェクトが掛かった音と、掛かっていないダイレクト音をミックスできます。一番左側では 100% ダイレクト音、一番右では 100% エフェクト音です。

#### VOLUME

出力レベルを調整します。右に回すと音が大きくなります。VOLUME 回路は BLEND 回路の後に位置しています。

#### INPUT

楽器や他のエフェクト・ペダルを繋がします。入力インピーダンスは 1M  $\Omega$  です。

#### AMP

アンプや他のエフェクト・ペダルを繋がします。

#### LED & フットスイッチ

エフェクト ON で LED が点灯します。LED が消灯している時はトゥルーバイパス・モードです。