electro-harmonix

NEO MISTRESS

Compact Flanger

Electro-Harmonix NEO MISTRESSをご購入いただきありがとうございます。NEO MISTRESSはコンパクトで電池駆動可能でフィルター・マトリックス・モードを搭載したフランジャーです。RRATE、FEEDBACKノブ2個のみの構成ながら多彩なサウンドを得られます。

– コントロール –

RATE – フランジャーをモジュレートするLFO信号のレートスピードをコントロールします。RATEノブを上げるとスピードが上がります。RATEノブを11時より下にするとフィルター・マトリックス・モードに入ります。フィルター・マトリックス・モードではLFOはフランジャーとの接続が外れ、内部モジュレーションによってモジュレートされなくなります。RATEノブの最小からスターシンボルまではマニュアル モジュレーションになります。またフランジャーをあるセッティングに固定し、FEEDBACKノブと組み合わせて使用するとベルトーン、スティールドラム・エフェクトなど独創的なエフェクトが得られます。RATEノブを11時以降にしますとLFOモジュレーションに戻ります。

FEEDBACK – フランジャーエフェクトのカラーとレゾナンスをコントロールします。ノブを上げるとLFOの奥行きと幅が広がりエフェクトが強調されます。3時以上にセットすると自己発振することがあります。

FOOTSWITCH and STATUS LED – エフェクト オン/トゥルーバイパスを切り替えるフットスイッチです。バイパス時にはLEDは消灯します。エフェクト オン時にはLEDがフランジャーのポジションに応じて異なる色で点灯します。フランジャースイープのベースレンジでは赤く、スイープのトレブルレンジでは緑、その間では橙に点灯します。

– I/O –

INPUT JACK – 楽器を入力するジャックです。入力インピーダンスは1MΩです。

AMP JACK – アンプ、その他のエフェクトに出力するジャックです。出力インピーダンスは1150Ωです。

9V Power Jack – NEO MISTRESSは9V電池もしくはACアダプター（DC9V センターマイナス 100mA以上）にて駆動可能です。消費電流は30mAです。また、長くお使いにならない場合には電池を取り外してください。また、不要な電池の消耗を避けるため、インプットジャックからケーブルを外してください。

正規輸入代理店 株式会社 キョーリツコーポレーション カスタマーサポート
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-9-11 NEWS 日本橋堀留町ビル 10F
TEL : 03-5614-4133 FAX : 03-5614-2166 E-MAIL : support@kcmusic.jp