

electro-harmonix

LPB-1 Linear Power Booster

LPB-1をご購入いただきありがとうございます。LPB-1は1968年に登場した最初のオーバードライブのリイシューです。LPB-1を使用することでより長いサスティーンを得られ、ディストーションなどエフェクトのパフォーマンスを上げます。

接続とコントロール

INPUT

楽器を入力してください。入力インピーダンスは43 k Ω です。

AMP

アンプ、別のエフェクトなどに出力してください。出力インピーダンスは10k Ω です。Boostブースト量をコントロールします。

LED

エフェクトがオンの際、点灯します。

電源

9V電池 (006P)、もしくは9V ACアダプター (センターマイナス、DC9V、100mA以上) を使用可能です。インプットジャックにケーブルを挿しますと電源がオンになります。電池使用時には電池の無駄な消耗を避けるため、インプットジャックには何も挿さないでください。また電池を交換する際、裏パネルを外し (ネジをなくさないようご注意ください。) 内部電気パーツなどにふれないよう注意しながら、電池を交換してください。