

electro-harmonix

Micro POG

Polyphonic Octave Generator

Electro-Harmonix Micro POG をご購入いただきありがとうございます。Micro POG は、ポリフォニック・オクターブ・ジェネレーターです。ポリフォニックという名が表すとおり入力信号から複数のオクターブ音を生み出します。しかも、単音、アルペジオ、フルコードのインプットされたいずれの音でも正確にトラックすることが可能となり、ドライ音 /1 オクターブ上 /1 オクターブ下の音をミックスし、全く新しいトーンを作り出すことができます。

注

必ず付属の AC アダプター (9.6VDC/200mA) をお使いください。誤った AC アダプターの使用は故障、火災の原因となります。また誤った AC アダプターの使用による故障は保証対象外となります。

Inputジャック

楽器を入力するジャックです。入力インピーダンスは 2MΩです。

EFFECT OUTジャック

エフェクトのメイン出力です。出力インピーダンスは 250Ωです。

DRY OUTジャック

入力信号がバッファーを経て出力されます。出力インピーダンスは 250Ωです。

9V電源ジャック

付属の AC アダプターを接続するコネクタースです。

コントロール

DRY ノブ

ドライ音 (ダイレクト音) の音量をコントロールします。

SUB OCTAVE ノブ

サブオクターブ音 (1 オクターブ下) の音量をコントロールします。

OCTAVE UP ノブ

1 オクターブ上の音の音量をコントロールします。

LED

エフェクトがオンの際に点灯します。LED が消えているときはバイパスです。