

Electric Blue Chorus



User' s Manual

Electric Blue Chorus(EBC) は、従来のコーラスペダルをあまり好まないプレイヤーにぜひ手にしていただきたいコーラスペダルです。

コーラスエフェクトは、ドライ信号とヴィブラートやディレイといったモジュレーション信号をミックスすることによって、複数のプレイヤーで同じパートを演奏しているかのような効果をシミュレートしたものです。トラディショナルなコーラスペダルでは、その設計から音質が金属的で無機質になってしまうケースがありました。

EBC では、"Blend" ノブでドライ信号とウェット (モジュレーション) 信号の2つのミックスバランスを調整することにより、マイルドなコーラストーンからワイルドなモジュレーションサウンドまで得ることが可能です。サインウェーブジェネレーターを採用していることで、より心地良く穏やかな、水面の揺れのような「リキッドウェーブ」サウンドを作り出します。また、他のほとんどのコーラスペダルとは異なり、より強く激しい設定にしても、非常に音楽的なモジュレーションをキープします。

「Depth」と「Blend」ノブの設定で、トーンに奥行きと深さを加えるような非常にマイルドで微かに聴こえる程度のコーラスまで調整することができます。フィルタリングによる音質変化もほとんどなく、非常に静かで透明感があります。従来のコーラスペダルでは、特に歪みペダルとともに使用すると、高音域のロスやノイズが発生したり、金属的で無機質なトーンになってしまう傾向があります。

EBC は、クリーントーンでも歪ませたトーンでも問題なく使用できるように設計されており、ディストーションペダルの前段でも後段でもクリーンセッティング時と同等に機能します。

コントロール

BLEND : ウェット (モジュレーション) 音とドライ音のミックスを設定します。

DEPTH : モジュレーションの深さを調整します。

SPEED : 内部オシレーターのスPEEDを調整します。

サンプルセッティング (クロック・ポジション):

Strong chorus : Blend 5, Depth 3, Speed 12

Floating vibe-tone : Blend 5, Depth 4, Speed 10

Fast rotating speaker : Blend 3, Depth 3, Speed 5

Mild chorus : Blend 12, Depth 12, Speed 12

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Input impedance : approx. 400k Ohm

Output impedance : approx. 2k Ohm

Current consumption : 40mA at 9VDC

DC supply voltage range : 9-12 VDC

POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

注意

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

NOTES

EBC には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中区焼山1丁目813番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp