

Royal Blue Overdrive



User' s Manual

Royal Blue Overdrive(RBO) は、軽いオーバードライブからディストーションまで、そしてディストーション・ノブがミニマム設定のときにはEQを搭載したブースターとしても使用できる、幅広いトーンを持ったオーバードライブです。また、チューブアンプのようなハードアタックのクランチサウンドを作り出すこともできます。フィルタリングを極限まで抑えたことで透明なオーバードライブトーンを実現し、TrebleとBassコントロールの両方でさらにトーンを調整することが可能です。

最高級のブティックアンプのように、RBOではギターのリックのヴォリュームノブの調節や弦をピッキングする強さによって歪みの量を自在にコントロールすることができます。RBOは、クリーン〜少しオーバードライブさせたアンプサウンドに圧倒的な表現力を加えることを可能にしました。

コントロール

VOLUME : 全体の出力レベルを調整します。

DISTORTION : ピッキングの強弱にセンシティブに反応する、ダイナミックなレスポンスの歪みをコントロールします。

TREBLE : アンプのプレゼンスコントロールと同じ帯域でハイエンドの量をコントロールする、ブースト / カットの "シェルビング" タイプのイコライザです。アンプのトレブルブーストを妨げることなく、明るいトーンのアンプにもきらめきを加えることができます。

BASS : スタンダードな4×12キャビネットが生み出す、レゾナンスのちょうど上の帯域のローエンドをコントロールするブースト / カットのシェルビングタイプのイコライザです。BassとTrebleの両方を上げていくと、ミドルをスクープさせたヘビーサウンドを得ることができます。ノブの設定を下げればソフトなミッドブーストサウンドになります。

SETTINGS

For Midboost : Treble と Bass コントロールを反時計回りいっぱいを設定してください。

For Midcut : Treble と Bass コントロールを時計回りいっぱいを設定してください。

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Current draw : 3.5mA at 9V DC

Input impedance : 140k Ohm

Output impedance : 25k Ohm

Voltage range : 7.5-12V

POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

注意

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

NOTES

RBO には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中白区焼山 1 丁目 813 番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp